


FI-12064 DD马达



主要参数	数值
电压 (VAC)	220
额定转矩 (Nm)	2.4
瞬时最大转矩 (Nm)	8
转矩参数 (Nm/Arms)	1.7
额定电流 (Arms)	1.5
瞬时最大电流 (Arms)	5
线电阻 (Ω)	2.9
线电感 (mH)	3.1
极对数 (2P)	13
反电势系数 (Vrms/rad/s)	2
额定输出功率 (W)	37.7
转子转动惯量 $10^{-4}\text{kg}\cdot\text{m}^2$	26
额定转速 (rpm)	150
最高转速 (rpm)	300
定位精度 (arc_sec)	± 20
重复精度 (arc_sec)	± 1.5
编码器分辨率 (sin/cos)	8192
轴向负载 (N)	1200
径向负载 (N.m)	60
轴向偏摆 (mm)	≤ 0.005
径向偏摆 (mm)	≤ 0.005
重量 (kg)	3.9

规格图纸

