


FI-140188

DD马达



主要参数	数值
电压 (VAC)	220
额定转矩 (Nm)	36
瞬时最大转矩 (Nm)	100
转矩参数 (Nm/Arms)	4
额定电流 (Arms)	9
瞬时最大电流 (Arms)	25
线电阻 (Ω)	1.28
线电感 (mH)	12.5
极对数 (2P)	13
反电势系数 (Vrms/rad/s)	2.4
额定输出功率 (W)	1131.8
转子转动惯量 $10^{-4}\text{kg}\cdot\text{m}^2$	102
额定转速 (rpm)	300
最高转速 (rpm)	600
定位精度 (arc_sec)	± 20
重复精度 (arc_sec)	± 1.5
编码器分辨率 (sin/cos)	8192
轴向负载 (N)	4000
径向负载 (N.m)	110
轴向偏摆 (mm)	≤ 0.005
径向偏摆 (mm)	≤ 0.005
重量 (kg)	8

规格图纸

