


FI-18055

DD马达



主要参数	数值
电压 (VAC)	220
额定转矩 (Nm)	14
瞬时最大转矩 (Nm)	42
转矩参数 (Nm/Arms)	3.1
额定电流 (Arms)	4.5
瞬时最大电流 (Arms)	13.5
线电阻 (Ω)	3.5
线电感 (mH)	5.7
极对数 (2P)	16
反电势系数 (Vrims/rad/s)	2.5
额定输出功率 (W)	220.1
转子转动惯量 10^{-4}kg.m^2	40
额定转速 (rpm)	150
最高转速 (rpm)	250
定位精度 (arc_sec)	± 20
重复精度 (arc_sec)	± 1.5
编码器分辨率 (sin/cos)	11740
轴向负载 (N)	4000
径向负载 (N.m)	50
轴向偏摆 (mm)	≤ 0.005
径向偏摆 (mm)	≤ 0.005
重量 (kg)	5.4

规格图纸

